
LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER





Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: MICRO-PRISMATISCH
Kleur: ZWART
Dimmen: PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1968mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 6.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 88.8W
Armatuurlichtstroom: 7627lm
Indirecte lichtstroom: 4245lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 82W
Bron lichtstroom: 12184lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Bekijk meer informatie over het product


Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh


Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:34:29

LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER





Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICRO-PRISMATISCH
Noodsituatie: NEEN
L: 1968mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19




Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:34:29

LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	**100261.02**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	**100262.02**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	**100263.02**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	**100264.02**
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	**100247.02**
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	**100248.01**

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	**108919.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	**108920.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	**108921.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:34:29

LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M **1002B5.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:34:29