

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1968mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 6.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 88.8W
Armatuurlichtstroom: 7984lm
Indirecte lichtstroom: 4452lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 82W
Bron lichtstroom: 12617lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:25:33

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

Noodsituatie: NEEN

L: 1968mm

A: 48mm

H: 10mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:25:33

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	100261.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	100262.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	100263.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	100264.01
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	100247.01
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:25:33

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:25:33