

# LUCKY EVO B

1002D6.02 + 1002E6.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: MICRO-PRISMATISCH  
Kleur: ZWART  
Dimmen: PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 2811mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 9.4kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 132.7W  
Armatuurlichtstroom: 11199lm  
Indirecte lichtstroom: 6367lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 120W  
Bron lichtstroom: 17808lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:44

# LUCKY EVO B

1002D6.02 + 1002E6.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: MICRO-PRISMATISCH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 2811mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.7kg

## Technische gegevens

IP: 40  
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:44


# LUCKY EVO B

1002D6.02 + 1002E6.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO    | 100261.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO    | 100262.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO    | 100263.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE  | 100264.02 |
|   | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER | 100247.02 |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI        | 100248.01 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE | 108919.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | 108920.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | 108921.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | 108922.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:44

# LUCKY EVO B

**1002D6.02 + 1002E6.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1002B5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:44