LUCKY EVO B

1002D8.01H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
L: 2811mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 9.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 132.7W
Armatuurlichtstroom: 11723lm
Indirecte lichtstroom: 6678lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 120W
Bron lichtstroom: 18440lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:30:25

LUCKY EVO B

1002D8.01H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: OPAAL
Noodsituatie: NEEN
L: 2811mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

IP: 40



Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Laatste update: 9/6/2026, 23:30:25

LUCKY EVO B

1002D8.01H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	**100261.01**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	**100262.01**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	**100263.01**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	**100264.01**
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	**100247.01**
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	**100248.01**

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	**108919.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	**108920.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:30:25

LUCKY EVO B

1002D8.01H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811

LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M **1002B5.99**

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Laatste update: 9/6/2026, 23:30:25