
# LUCKY EVO B

**1002D9.02 + 1002E6.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER






## Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek:  MICRO-PRISMATISCH
Kleur: ZWART
Dimmen: PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 2811mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 9.4kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 132.7W
Armatuurlichtstroom: 11560lm
Indirecte lichtstroom: 6678lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 120W
Bron lichtstroom: 18440lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh





**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:34:10**

# LUCKY EVO B

**1002D9.02 + 1002E6.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER






## Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek:  MICRO-PRISMATISCH
Noodsituatie: NEEN
L: 2811mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.7kg

## Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19






**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:34:10**

# LUCKY EVO B

**1002D9.02 + 1002E6.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO | **100261.02** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO | **100262.02** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO | **100263.02** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE | **100264.02** |
|  | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER | **100247.02** |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI | **100248.01** |

## MONTAGE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE | **108919.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | **108920.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | **108921.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | **108922.02** |



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:34:10**

# LUCKY EVO B

**1002D9.02 + 1002E6.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M **1002B5.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 23:34:10**