


LUCKY EVO

100519.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis

Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL

Emissie: DIRECT

Optiek: MICRO-PRISMATISCH

Kleur: ZWART

Dimmen: ON/OFF

Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U

L: 1687mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar behalve batterij

Gewicht: 5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40.5W

Armatuurlichtstroom: 2955lm

Lichtstroom in noodgevallen: 9%

IP: 40

Isolatieklasse: I

Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED

Vermogen bron: 38W

Bron lichtstroom: 5624lm

Temperatuurkleur: 3000K

CRI: >80

Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam

LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:24

LUCKY EVO

100519.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICRO-PRISMATISCH
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.3kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:24

LUCKY EVO

100519.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE	18750.02
---	------------------------------	----------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	----------

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
---	--------------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
---	-----------------------------------	----------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	----------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE	1005A2.02
---	---------------------------------	-----------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
---	-------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
---	-------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:24:24