



100617.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN METSELWERK, INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: NEEN
L: 1687mm
A: 70mm
H: 62mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 4.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40.5W
 Armatuurlichtstroom: 3116lm
 IP: 40
 Isolatieklasse: I
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 38W
 Bron lichtstroom: 5624lm
 Temperatuurkleur: 3000K
 CRI: >80
 Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
 LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
 Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
 Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:23

LUCKY EVO C

100617.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

Noodsituatie: NEEN

L: 1687mm

A: 48mm

H: 10mm



Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.2kg

Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH


Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:23

100617.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE

100650.01



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

MONTAGE ACCESSOIRES



LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1687

100654.99



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA

100655.99