

## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: PUSH, DALI  
Noodsituatie: NEEN  
L: 823x823mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 3kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 27.3W  
Armatuurlichtstroom: 2292lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 23W  
Bron lichtstroom: 3978lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)

# LUCKY MINI

103519.01H

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


## SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


**103507.99**

## AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE BIA


**103509.01**



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


**103317.99**

## MONTAGE ACCESSOIRES




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

**103513.99**




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

**108919.01**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

**108921.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:27