

LUCKY MAXI

106202.01 + 106220.99

LUCKY MAXI: LED 54W 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1800mm
A: 97mm
H: 90mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 6.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 61.25W
Armatuurlichtstroom: 3188lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 54W
Bron lichtstroom: 7179lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:18

LUCKY MAXI

106202.01 + 106220.99

LUCKY MAXI: LED 54W 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Functies

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

L: 1800mm


A: 93mm

H: 6mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.36kg



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:18

LUCKY MAXI

106202.01 + 106220.99

LUCKY MAXI: LED 54W 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MAXI: TESTATE BIANCHE (COPPIA)

106230.01



LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE

106231.99

MONTAGE ACCESSOIRES



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

106229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:18