

LUCKY MAXI

106213.02 + 106223.99

LUCKY MAXI: LED 36W EM. 3K NE L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L1200



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1200mm
A: 97mm
H: 90mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 5.63kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 42W
Armatuurlichtstroom: 2952lm
Lichtstroom in noodgevallen: 11%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 36W
Bron lichtstroom: 4786lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:07

LUCKY MAXI

106213.02 + 106223.99

LUCKY MAXI: LED 36W EM. 3K NE L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L1200




novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICROPRISMATISCH
L: 1200mm
A: 93mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.24kg

Technische gegevens

UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:07

LUCKY MAXI

106213.02 + 106223.99

LUCKY MAXI: LED 36W EM. 3K NE L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L1200

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)

106230.02



LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE

106231.99

MONTAGE ACCESSOIRES



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

106229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:32:07