

# HERO B

108770.02 + 108923.99

HERO B: 43W 2.7K 1120 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: OPAAL FULL LIGHT  
Kleur: ZWART  
Dimmen: PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 4kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 48.5W  
Armatuurlichtstroom: 4207lm  
Indirecte lichtstroom: 2076lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 2  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 43W  
Temperatuurkleur: 2700K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 23:05:30

# HERO B

108770.02 + 108923.99

HERO B: 43W 2.7K 1120 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: OPAAL FULL LIGHT  
L: 1120mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.13kg

## Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 23:05:30

# HERO B

108770.02 + 108923.99

HERO B: 43W 2.7K 1120 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | HERO B: MOD.CIECO 1680 NE       | 1087A8.02 |
|    | HERO B: COPPIA TESTATE NE       | 1087B1.02 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 1087A5.02 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1120 NE       | 1087A6.02 |
|   | HERO B: MOD.CIECO 1400 NE       | 1087A7.02 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 250 NE        | 1087A3.02 |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 1087A4.02 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE     | 108922.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 23:05:30

# HERO B

**108770.02 + 108923.99**

HERO B: 43W 2.7K 1120 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 23:05:30