

# HERO B

108781.21 + 108905.99

HERO B: 91W 3K 2240 PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 2240



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: CAPPUCCINO  
Dimmen: PUSH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 8kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 105.9W  
Armatuurlichtstroom: 8835lm  
Indirecte lichtstroom: 4951lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 4  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 91W  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:54:18

# HERO B

108781.21 + 108905.99

HERO B: 91W 3K 2240 PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 2240



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

L: 2240mm

A: 48mm

H: 6mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.4kg

## Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:54:18

# HERO B

108781.21 + 108905.99

HERO B: 91W 3K 2240 PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | HERO B: MOD.CIECO 250 CAP        | 1087A3.21 |
|    | HERO B: COPPIA TESTATE CAP       | 1087B1.21 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP       | 1087A6.21 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 1087A4.21 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 1087A5.21 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP       | 1087A8.21 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP       | 1087A7.21 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP    | 108921.21 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:54:18

# HERO B

**108781.21 + 108905.99**

HERO B: 91W 3K 2240 PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

**108922.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:54:18