

HERO B

108789.20 + 108928.99

HERO B: 103W 4K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL FULL LIGHT
Kleur: KOFFIE
Dimmen: PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 2520mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 9kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 120.6W
Armatuurlichtstroom: 11329lm
Indirecte lichtstroom: 5935lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 4
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 103W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HERO B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 20:33:53

HERO B

108789.20 + 108928.99

HERO B: 103W 4K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: OPAAL FULL LIGHT
L: 2520mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.13kg

Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 20:33:53

HERO B

108789.20 + 108928.99

HERO B: 103W 4K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 20:33:53

HERO B

108789.20 + 108928.99

HERO B: 103W 4K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 20:33:53