

HERO B

1087D8.02 + 108912.99

HERO B: EM 67W 4K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: ZWART
Dimmen: PUSH
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 74.9W
Armatuurlichtstroom: 7242lm
Indirecte lichtstroom: 3710lm
Lichtstroom in noodgevallen: 10%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 67W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:32:47

HERO B

1087D8.02 + 108912.99

HERO B: EM 67W 4K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Optiek: MICROPRISMATISCH

L: 1680mm

A: 48mm

H: 6mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

IP: 40

UGR: <19

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:32:47

HERO B

1087D8.02 + 108912.99

HERO B: EM 67W 4K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:32:47

HERO B

1087D8.02 + 108912.99

HERO B: EM 67W 4K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:32:47