



# HERO C

108806.01 + 108912.99

HERO C: 36W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1680mm  
A: 61mm  
H: 68mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 4.2kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40.5W  
Armatuurlichtstroom: 3196lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 36W  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimit in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[HERO C: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:59:57

# HERO C

108806.01 + 108912.99

HERO C: 36W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
L: 1680mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.4kg

## Technische gegevens

IP: 40  
UGR: <19

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:59:57

# HERO C

108806.01 + 108912.99

HERO C: 36W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                    |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|   | HERO C: COPPIA TESTATE BIA       | 108860.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 250 BIA        | 108852.01 |
|   | HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA | 108854.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA       | 108855.01 |
|   | HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA       | 108857.01 |
|  | HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA       | 108856.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:59:57