

HERO PLUS

114624.20 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL FULL LIGHT
Kleur: KOFFIE
Dimmen: DALI2, PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 4.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 44W
Armatuurlichtstroom: 4591lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 40W
Bron lichtstroom: 6228lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:20

HERO PLUS

114624.20 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Optiek: OPAAL FULL LIGHT

L: 1680mm

A: 52.5mm

H: 15mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.13kg

Technische gegevens

IP: 40

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:20

HERO PLUS

114624.20 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAF	114685.20
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAF	114686.20
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAF	114687.20
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAF	114688.20
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF	114689.20

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ	114694.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:20

HERO PLUS

114624.20 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	106757.01
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	106757.02
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	106758.01
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	106758.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:20

HERO PLUS

114624.20 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

NOODACCESSOIRES



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960

108942.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:31:20