HERO PLUS

114631.20 + 108903.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680





Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: KOFFIE
Dimmen: DALI2, PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 4.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 44W
Armatuurlichtstroom: 4019lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 40W
Bron lichtstroom: 10380lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:14:06

HERO PLUS

114631.20 + 108903.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

Functies

Optiek: OPAAL
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

IP: 40
SELV: No



Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Laatste update: 9/6/2026, 23:14:06

HERO PLUS

114631.20 + 108903.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO: COPPIA TESTATE CAF	**108684.20**
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAF	**114685.20**
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAF	**114686.20**
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAF	**114687.20**
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAF	**114688.20**
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF	**114689.20**

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ	**114694.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:14:06

HERO PLUS

114631.20 + 108903.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	**106757.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	**106757.02**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	**106758.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	**106758.02**
	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	**108687.01**
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	**108687.02**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	**108687.20**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	**108687.21**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:14:06

HERO PLUS

114631.20 + 108903.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF **108922.20**

KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP **108922.21**

NOODACCESSOIRES

HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960 **108942.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:14:06