

HERO PLUS

114643.01 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 5.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 44W
Armatuurlichtstroom: 4370lm
Lichtstroom in noodgevallen: 10%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 40W
Bron lichtstroom: 6228lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:37:41

HERO PLUS

114643.01 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Optiek: MICROPRISMATISCH
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19
SELV: No



HERO PLUS

114643.01 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO: COPPIA TESTATE BIA	108684.01
	HERO+: MOD.CIECO 280 BIA	114685.01
	HERO+: MOD.CIECO 1120 BIA	114686.01
	HERO+: MOD.CIECO 1400 BIA	114687.01
	HERO+: MOD.CIECO 1680 BIA	114688.01
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA	114689.01

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ	114694.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:37:41

HERO PLUS

114643.01 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF	108920.20
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:37:41